

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Date: 10/03/2015

Inspecteur: Morad Asbai

Installateur: -

N° TVA:-

N° C. Ident:-

Marque et type appareillage de mesure: Fluke 1653B

N° série:: 224038

Date vérification intern: 16/01/2015

Adresse de l'installation:

Rue	Daillylaan
Numéro	171
Code postal	1030
Commune	Schaarbeek
Type	maison

Propriétaire:

Nom	-
Rue	Daillylaan
Numéro	171
Code postal	1030
Commune	Schaarbeek

EAN : -

N° compteur: 5865892

Type de contrôle:

Contrôle périodique d'une installation domestique selon les articles RGIE 271, 271bis et 86.

Distributeur: SIBELGA

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 20 A

Nombres tableaux: 3

Nombres circuits: 25

Prise de terre: Pen piquet RE: -

Ri GEN: 0,57 MΩ

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

IΔ	In	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300 mA	25 A			11	Ok	Ok
300 mA	25 A			4	No	Nok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Protection	Section	Nombres circuits	Protection	Section
Curve	IN	P	Curve	IN	P
16	16	2			2,5 mm²
5	C	20			2,5 mm²
2	C	6			2,5 mm²
2	C	16			2,5 mm²

Contrôle visuel (général)

☐ BON☒ PB

Contact direct

☐ BON☒ PB

Contact indirect

☐ BON☒ PB

Raccordement

☐ BON☒ PB

Schéma correct

☐ BON☒ PB

schéma en annexe par Aceg asbl

☐

Liaisons équipotentiels

☐ BON☒ PB☐ pas d'application☐ en attente

Continuité

☐ BON☒ PB

Éclairage / machines

☐ BON☐ PB☒ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Infraction: Schémas de l'installation non présents. RGIE art. 16, 268 et 269.

Infraction: Réaliser ou compléter le repérage des circuits/départs et/ou appareillages, bornes de raccordements, etc. (art.16, 252 du RGIE).

Infraction: Risque de contact direct avec des parties de l'installation sous tension.

Infraction: Le conducteur de protection (PE-jaune-vert) n'est pas distribué à travers toute l'installation. RGIE art. 70.06, 86.02 et 86.04.

Infraction: Le câblage n'est pas conforme à la législation: type, section et/ou couleur d'isolation.

Infraction: Absence d'une liaison équipotentielle principale avec une section de min. 6 mm² selon l'article 72 et 78.05 du RGIE. Isolation de couleur jaune-vert (RGIE art. 199).

Infraction: Prévoir un dispositif de coupure (barrette de sectionnement), afin de permettre la mesure de la résistance de dispersion de la prise de terre (art.28, 70.05 du RGIE).

Infraction: Le tableau a un degré de protection contre le contact direct insuffisant (IP XX-B) selon l'art. 248.01 du RGIE.

Infraction: Les conducteurs non utilisés sont à éliminer ou à isoler à leurs extrémités

Infraction: Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner et/ou refixer en cas de risque de contact direct. RGIE art. 49.01.

Note: L'installation électrique est à remettre en conformité selon les directives du RGIE.

CHACCEG

CONCLUSION

- ☐ **L'installation électrique est conforme au RGIE.** La prochaine visite périodique est à prévoir avant le
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☐ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☒ **L'installation électrique n'est pas conforme..** Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- ☐ La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: -

POUR LE DIRECTEUR TECHNIQUE ÉLECTRICITÉ

Morad Asbai


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.